

# Karta katalogowa

## WRM-24 \*



Radiowy moduł odbioru doysterowania drzwi automatycznych i napędów okien 24 V DC

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Sterowanie drzwiami automatycznymi GEZE i napędami okien przez program radiowy GEZE
- Montaż podtynkowy

### CECHY PRODUKTU

- Szyfrowana komunikacja przez kod zmienny, z możliwością maksymalnie 74 trylionów kombinacji kodów
- Łatwe programowanie przyciskiem programowania z akustycznym sprzężeniem zwrotnym
- Możliwość kalibracji do 85 nadajników
- Zintegrowany przełącznik DIP do wybierania różnych trybów pracy
- Tryb impulsowy, tryb impulsowy i ciągły, tryb czuwaka lub samopodtrzymujący
- Najmniejsze wymiary obudowy do zintegrowanego montażu lub puszkii podtynkowej
- Dwa wyjścia do indywidualnych możliwości podłączenia

### DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	WRM-24 *
Prąd roboczy	12.5 mA
Wyjście	2 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Sposób podłączenia kabla	Zacisk śrubowy
Częstotliwość nadawania	433.93 Mhz
Temperatura robocza	0 - 50 °C

### WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
WRM-24 Moduł odbiornika radiowego *	szer. 52 x wys. 47 x gł. 23 mm, do montażu w standardowej puszcze podtynkowej / Napięcie robocze 24 V DC, tryb impulsowy lub tryb impulsowy i ciągły	131213	czarny	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.